# SZYBKIE STACJE ŁADOWANIA AC/DC

| | Nazwa | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CH-CCS-30 kW** | **CH-CCS-45 kW** | **CH-CCS-60 kW** | **CH-CCS-90 kW** | **CH-CCS-120 kW** |
| **Sposób montażu** | Mocowanie na podstawie | | | | |
| **Rodzaj materiału obudowy** | Metal | | | | |
| **Miejsce do instalacji** | Na zewnątrz | | | | |
| **Zakres napięcia stałego, V** | 200-1000 | 200-550 | 200-1000 | 200-1000 | 200-1000 |
| **Maksymalny prąd, A** | 70 | 105 | 150 | 200 | 250 |
| **Maksymalna moc, ≤ kW (CHAdeMO - maks. 50 kW)** | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
| **Nazwa złączy** | CHAdeMO, CCS Combo1/2 | CHAdeMO, CCS Combo1/2 | CHAdeMO, CCS Combo1/2 | CHAdeMO, CCS Combo1/2 | CCS Combo1/2 |
| **Waga, kg** | 100 | 120 | 130 | 150 | 200 |
| **Stopień ochrony przed wpływem zewnętrznym** | IP54 | | | | |
| **Stopień ochrony przed wstrząsami mechanicznymi** | IK10 | | | | |
| **Wymiary całkowite, (WxSxG)** | 2050x450x390 | 2050x450x390 | 2050x450x390 | 2050x500x390 | 2050x550x390 |
| **Obwody wejściowe:** | Podłączenie do sieci AC | | | | |
| **Typ napięcia** | 3P+N+PE | | | | |
| **Napięcie znamionowe, V** | 400 | | | | |
| **Częstotliwość zasilania, Hz** | 50±1 | | | | |
| **Efektywność,%** | ≥ 95 | | | | |
| **Współczynnik mocy** | ≥ 0,98 | | | | |
| **Obudowa** | Obudowa antywandalowa (odporna na promieniowanie UV, malowanie proszkowe) | | | | |
| **Wyświetlacz (konstrukcja antywandalowa)** | 10"/HDMI/1280x800/TouchScreen | | | | |
| **Ochrona przed przeciążeniem prądu** | + | | | | |
| **Ochrona przed prądem upływowym (RCD), Różn. automat.** | + | | | | |
| **Czujniki temperatury** | + | | | | |
| **Zarządzanie obciążeniem zgodnie z OCPP** | + | | | | |
| **Przycisk zatrzymania awaryjnego** | + | | | | |
| **3G/4G/Wi-fi/LAN do wyboru** | + | | | | |
| **Interfejs** | OCPP 1.6 | | | | |
| **Liczba samochodów, które mogą byc jednocześnie ładowane prądem DC** | 2 | | | | |
| **Zakres temperatury pracy** | -25….+50 °C | | | | |